

Электромонтажный материал и принадлежности Переходные муфты, серии BMF, BFF

Таблица данных				
Исполнение	Тип	Номинальный диаметр	Номер заказа	Вес кг
Переходные муфты,	BMF 1	NPT ½"	108808	0.150
серия ВМГ, со	BMF 2	NPT ¾ "	108809	0.200
внутренней / внешней резьбой	BMF 3	NPT 1 "	108810	0.280
эпошной росьоси	BMF 5	NPT 1 ½ "	108811	0.900
	BMF 6	NPT 2 "	108812	1.050
	BMF 7	NPT 2 ½ "	108813	1.800
00684E00	BMF 8	NPT 3 "	108814	2.800
Переходные муфты	BFF 1	NPT ½"	108800	0.130
BFF с 2-ной	BFF 2	NPT ¾ "	108801	0.180
внутренней резьбой	BFF 3	NPT 1 "	108802	0.260
	BFF 5	NPT 1 ½ "	108804	0.800
	BFF 6	NPT 2 "	108805	0.840
	BFF 7	NPT 2 ½ "	108806	1.600
	BFF 8	NPT 3 "	108807	1.900
00676E00				

Технические данные

Взрывозащита

Газо-взрывозащита

ATEX

Сертификаты


Европа Материал Оцинкованная сталь



Чертежи (все размеры в мм) - Возможны изменения



	Тип	Тип Размеры				
		Номинальный диаметр D	А [мм]			
	BMF 1	NPT ³ / ₄ "	59			
	BMF 2	NPT ¹ / ₂ "	59			
	BMF 3	NPT 1"	72			
	BMF 5	NPT 1 ¹ / ₂ "	87			
	BMF 6	NPT 2"	87			
	BMF 7	NPT 2 ¹ / ₂ "	99			
	BMF 8	NPT 3"	99			



	Номин диаме
BFF 1	NPT ¹ /
BFF 2	NPT ³ /
BFF 3	NPT 1

Переходная муфта, серия BFF

Тип	Размеры						
	Номинальный диаметр GK	D ₄ [мм]	L ₈ [мм]	L ₁ [мм]	Ширина зева₁ [мм]	Ширина зева ₂ [мм]	
BFF 1	NPT ¹ / ₂ "	14	20,5	46	30	15	
BFF 2	NPT ³ / ₄ "	19	20,5	46	35	19	
BFF 3	NPT 1"	24	25	56	42	24	
BFF 5	NPT 1 ¹ / ₂ "	35	26	62	70	39	
BFF 6	NPT 2"	45	26	62	84	50	
BFF 7	NPT 2 ¹ / ₂ "	62	30	70	108	65	
BFF 8	NPT 3"	75	30	70	121	76	

Сохранено право на внесение изменений в технические данные, размеры, вес, конструкцию и возможности поставки. Изображения не влекут за собой обязательств.